



Emergency Charger

Dieses revolutionäre Mini Notladegerät „myLoader“, ist für das Laden des Akkus ihres Mobiltelefons, PDA's , MDA's , u.a. auch bei einer Vielzahl von MP3 Playern mobilen Navigationsgeräten geeignet. Durch Anschluss dieses Notfallladegerätes können Sie ihr transportables Gerät an jedem Ort der Welt direkt wieder betreiben oder aufladen, wenn der Akku ihres Gerätes entleert ist.

Der „myLoader“, kann mit einer handelsüblichen AA-Alkali Batterie (Mignonzelle) mit 1,5V oder mit einer AA-NIMH Akkuzelle mit 1,2V betrieben werden. Dieses Ladegerät ist jederzeit und weltweit einsetzbar.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Maße (Länge x Durchmesser):	7.21cm x 2.03cm
Gewicht (ohne Batterie):	33g
Eingangsspannung:	DC 1.2V - 1.5V
Ausgangsspannung:	~ 5.7V (+ - 5%)
Betriebs-/Ladestrom:	~150mA - 400mA
Ladezeit:	max. 30 min. @ 400mA
Zulassungen:	CE, FCC, RoHS



BEDIENUNGSANLEITUNG

Schrauben Sie den unteren Teil vom „myLoader“ ab und schieben Sie die Batterie mit dem „ + „ gekennzeichneten Ende zuerst in das Gehäuse ein und schrauben den Bodendeckel wieder ins Gehäuse.

Dann entnehmen Sie das für ihr Gerät passende Adapterkabel und verbinden es mit der im „myLoader“ befindlichen 2,5mm Klinkenbuchse, das gegenüberliegende Ende des Adapterkabels verbinden Sie mit ihrem Gerät, und fertig!!

Bitte unbedingt beachten!!

Der maximal erreichbare Ladezustand ihres Gerätes, welches durch den „myLoader“ geladen werden soll, ist abhängig vom Zustand der eingesetzten Batterie oder Akkus im „myLoader“. Auch der Energieverbrauch ihres Gerätes sind entscheidend für die Akku Laufzeit ihres Gerätes.

Achten Sie unbedingt darauf, das Sie den „myLoader“ nur mit dem für ihr Gerät passendem Adapterkabel betreiben, da sonst das Ladegerät oder ihr Gerät beschädigt oder zerstört werden kann.